F系列滑动选择控件V1.0

类别	内容
关键词	F系列 滑动选择
摘 要	

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2021/09/01	创建文档

销售与服务

深圳市恒域威电子有限公司

电 话：0755-29100074

手机：18923790358

Email：hywdz@126.com

网 站：www.hywlcm.com

地 址：深圳市宝安区西乡固戍钜鑫科技产业园E栋5楼

官网零售淘宝店：https://shop257531722.taobao.com/

目 录

1. 适用范围.....1

2. 功能概述.....2

3. 技术实现.....4

1. 适用范围

文档适合F系列串口屏产品。

2.功能概述

2.1 属性窗口

滑动选择控件主要方便用户设置参数，过去参数设置采用按键上下翻的相对比较多，当前主流设置均变成了上下滑动,所以滑动选择控件成为触控屏设置的主流控件。如图 2-1 所示，为选择控件属性窗口。

⊟ 基本	
名称	Selector1
ID	1
⊟ 位置	
x坐标	174
y坐标	49
宽度	73
高度	163
⊟ 控件使用说明	
滑动选择控件使用说明	
⊟ 操作设置	
用途	滑动选择
循环调节	是
对齐选项	是
滑动惯性	是
候选项数	3
初始化选项	0
图标选项	
⊟ 显示布局	
字体	ASC_CHS_28
文字颜色	000000
两端颜色	00ff00
两端缩放	50
语言数	1
数据选项[语言1]	0;10;20;30;40;50;60;70;

图 2-1 属性串口

2.2 属性说明

1）用途：滑动选择和状态选择；

a）滑动选择是可以供用户滑动进行选择；

b）状态选择显示固定选项。

2）字体：可以设置字体的大小和样式。

3）文字颜色：控件滑动窗口中心文字的颜色，

4）两端颜色：控件窗口其他两端选项的颜色。

5）显示项数：可供选择的滑动项目数。

6）初始选项：初始出现在控件中心的那个选项。

7）数据选项：可供选择的数据，以分号“；”隔开，数据结尾必须加上分号。该属性支持多语言切换。

3.技术实现

1、新建一个页面，设置好页面的背景图片，如图 3-1 所示，在页面的标示区域各插入滑动选择控件。



图 3-1 设置页面

3）对小时滑动选择控件进行属性设置：候选项数→键入“3”，数据选项[语言 1]→“1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;”如图 3-2 所示。

⊟ 操作设置	
用途	滑动选择
循环调节	是
对齐选项	是
滑动惯性	是
候选项数	3
初始化选项	0
图标选项	
⊟ 显示布局	
字体	ASC_CHS_28
文字颜色	000000
两端颜色	0000ff
两端缩放	50
语言数	1
数据选项[语言1]	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;:

图 3-2 选择控件属性窗口

4）对分钟滑动选择控件进行属性设置：候选项数→键入“5”；数据选项[语言 1]→“0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;....58;59;”如图 3-3 所示。

操作设置	
用途	滑动选择
循环调节	是
对齐选项	是
滑动惯性	是
候选项数	5
初始化选项	0
图标选项	
显示布局	
字体	ASC_CHS_28
文字颜色	000000
两端颜色	0000ff
两端缩放	50
语言数	1
数据选项[语言1]	0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

图 3-3 选择控件属性窗口

4）编译无误后，菜单操作“调试->运行串口屏仿真”进行验证。如图 3-4 所示。



图 3-4 虚拟串口屏